

# GF0043

## Display-Handsender 18-Kanal

**GEIGER**  
Antriebstechnik GmbH



### Produktmerkmale:

- Drei Bereiche für die Auswahl von jeweils sechs verschiedenen Kodierungen (gesamt 18 unterschiedliche Kanäle)
- Einstellung dieser Kodierung kann über Display erfolgen, oder per USB-Schnittstelle und mitgelieferter Programm-CD am eigenen PC.
- Beliebig viele Empfänger können diesen jeweiligen Kodierungen zugeordnet werden
- Benennung der Empfänger/Empfängergruppen mit Hilfe von Begriffen aus der im Handsender hinterlegten Bibliothek (wie Markise, Jalousie, Rolladen, Wohnzimmer, Badezimmer, etc. ...) oder durch selbst vergebene Begriffe über die eigene PC-Programmierung
- Große Navigationstasten für eine einfache und intuitive Bedienung des Handsenders und zum Senden der Funkbefehle an die Empfänger
- Multifunktionsstasten zur Ausführung der angezeigten Funktionen im Display des Senders, z. B. Sonnenautomatik Ein-/ Ausschalten

### Bestellinformation

Artikel-Nr.	GF0043
Kurzbeschreibung	Display-Handsender 18-Kanal
VPE	1 Stück
Versand-Gewicht	ca. 130 g

### Technische Daten

Sendefrequenz	434 MHz
Funkkanäle	18
Kodierung	über Display
USB-Schnittstelle	Ja
Reichweite	150 - 200m auf freies Feld
Batterien	3 x Micro 1,5 V, Typ AAA oder LR03A (im Lieferumfang enthalten)
Energiesparmodi	- nach 10 Sek. wird Beleuchtung abgeschaltet - nach 60 Sek. Abschalten des Gerätes
Farbe	weiss
Schutzart	IP 40
Abmessungen	177 x 45 x 20 mm
Einsatzgebiet	Jalousien, Markisen und Rolläden
Lieferumfang	- Display-Handsender GF0043 - Batterien - Programm-CD - USB-Schnittstellen-Verbindungskabel - Bedienungsanleitung mit Programmier- und Kodieranleitung sowie Beschreibung der Verwaltungssoftware.
Hinweis	NICHT geeignet für den Einsatz mit Geiger-AIR Produkten (Smart-Home-Konzept LOXONE). Wählen Sie hierzu bitte Hand- oder Wandsender der Baureihe „AIR“ aus.

©2021 Geiger Antriebstechnik GmbH  
technische Änderungen vorbehalten