

GF2301

L-Concept Handsender Highline-AIR
6-Kanal, schwarz (mit Sonnenautomatik)



GEIGER
Antriebstechnik GmbH



Produktmerkmale:

- Grundlage der klassischen Bedienung von funkgesteuerten Sonnenschutzanlagen.
- Kann zur Bedienung einzelner oder mehrerer Behänge als Gruppensteuerung eingesetzt werden.
- Dieser LC Handsender verfügt über 6 Kanäle und kann auch zur Steuerung der Sonnenautomatik verwendet werden.
- ▶ Kann auch als Sender in das LOXONE-Smart-Home-Konzept eingebunden werden.
- Rückmeldung des Antriebs über farbige LEDs
- Abwischbare SoftTouch-Oberfläche
- ▶ Inkl. magnetischer Wandhalterung mit Schraubenabdeckung (Schrauben ebenfalls inklusive).

Bestellinformation	
Artikel-Nr.	GF2301
Kurzbeschreibung	LC-Handsender 6-Kanal AIR
VPE	1 Stück
Gewicht	- ca. 83 g - Versandgewicht ca. 172 g (mit Verpackung, Bedienungsanleitung und inkl. Befestigungsmaterialien)

Technische Daten	
Sendefrequenz	868 MHz
Funkkanäle	6
Sonnenautomatik	ja
Temperaturbereich	-0°C bis +60°C
Batterien	3V Typ CR2032 (im Lieferumfang enthalten)
Kodierung	- Kann alleine verwendet werden (also direkt auf einen Motor der Baureihe Geiger AIR einlernen) - Kann auch an einem LOXONE Miniserver eingelernt und in das Smart-Home-Konzept eingebunden werden.
Material Gehäuse	Kunststoff (abwischbare SoftTouch Oberfläche)
Farbe	schwarz
Abmessungen	115 x 54 x 26 mm
Einsatzgebiet	Jalousien, Markisen und Rollläden
Hinweis	Geeignet für den Einsatz mit Geiger-AIR Produkten (Smart-Home-Konzept LOXONE)

©2021 Geiger Antriebstechnik GmbH
technische Änderungen vorbehalten

Geiger Antriebstechnik GmbH • Heunwiese 14 • 35759 Driedorf

Tel: +49 (0)2775 9409-0 • Fax: +49 (0)2775 9409-29 • info@geiger-antriebe.de • www.geiger-antriebe.de