

GF2900

Handsender Remote AIR
3-Kanal, weiss



GEIGER
Antriebstechnik GmbH



Produktmerkmale:

- Kleiner 3-Kanal Handsender, zum vorab Einlernen von Endlagen eines Motors der Baureihe Geiger AIR seitens des Errichters.
- Kann zur Bedienung einzelner oder mehrerer Behänge als Gruppensteuerung eingesetzt werden.
- Rückmeldung der Eingabebefehle über eine LED

Bestellinformation	
Artikel-Nr.	GF2900
Kurzbeschreibung	Handsender 3-Kanal, Remote AIR
VPE	1 Stück
Gewicht	- ca. 28g - Versandgewicht ca. 59 g (mit Verpackung, Bedienungsanleitung und inkl. Befestigungsmaterialien)

Technische Daten	
Sendefrequenz	868 MHz
Funkkanäle	3
Sonnenautomatik	- ja - siehe Bedienungsanleitung Wetterstation AIR
Temperaturbereich	-0°C bis +60°C
Schutzart	IP 20
Batterien	3V Typ CR2032 (im Lieferumfang enthalten)
Kodierung	- Kann alleine verwendet werden (also direkt auf einen Motor der Baureihe Geiger AIR einlernen) - Der Handsender kann <i>nicht</i> in die Smart Home-Steuerung von Loxone eingebunden werden.
Material Gehäuse	Kunststoff
Farbe	weiss
Abmessungen	106 x 34 x 10 mm
Einsatzgebiet	Jalousien, Markisen und Rollläden
Hinweis	- Geeignet für den Einsatz mit Geiger-AIR Produkten (Smart-Home-Konzept LOXONE) - Kann jedoch <i>nicht</i> eigenständig in die Smart Home-Steuerung von Loxone eingebunden werden.

©2021 Geiger Antriebstechnik GmbH
technische Änderungen vorbehalten

Geiger Antriebstechnik GmbH • Heunwiese 14 • 35759 Driedorf

Tel: +49 (0)2775 9409-0 • Fax: +49 (0)2775 9409-29 • info@geiger-antriebe.de • www.geiger-antriebe.de